

Osminog W



Пуско-зарядное устройство для автомобиля

3 в 1:

- ✓ запуск ДВС (12В);
 - ✓ заряд мобильных устройств (коммуникаторов, мобильных телефонов, планшетов, PSP, аудио/видео проигрывателей, и других гаджетов);
 - ✓ заряд ноутбуков.
- + встроенный фонарь с 3 режимами.



Преимущества:

- 1. Компактность и малый вес!** При крайне небольших размерах 160 x 75 x 28 мм и весе всего в 430г прибор заводит автомобиль при разряженном аккумуляторе, а также может зарядить любое мобильное устройство: телефон, планшет, фотоаппарат, запитать ноутбук, автомобильный холодильник.
- 2. Универсальность!** В комплект включены штекеры для зарядки телефонов и ноутбуков.
- 3. Удобство!** Вы можете заряжать его дома и в машине, так как в наборе имеются зарядные устройства для сети переменного тока и для прикуривателя автомобиля.
- 4. Технические характеристики!** Ёмкости и мощности устройства достаточно для того, чтобы запустить автомобиль с разряженным аккумулятором более 20 раз, а также зарядить iPhone до 7 раз или поддерживать питание ноутбука до 3 часов.

В комплект входит:

- Мультизарядное устройство – 1 шт.
- Сетевое зарядное устройство – 1шт.
- Автомобильное зарядное устройство – 1 шт.
- Силовые зажимы – 1 шт.
- Кабель с переходниками для зарядки мобильных устройств (*компоктация варьируется, уточняйте у менеджера*) – 1 шт.
- Кабель-переходник для зарядки ноутбука – 1 шт.
- Штекер для заряда ноутбука - 8 шт.
- Силовые зажимы для подсоединения к автомобильному аккумулятору- 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Кейс для хранения - 1 шт.



Технические характеристики:

Ёмкость батареи	15000 мАч
Габариты устройства (мм)	160 x 75 x 28
Габариты комплекта в чехле	240 x 200 x 50
Габариты упаковки	240 x 205 x 50
Вес устройства	430 г
Вес комплекта	500 г
Рабочая температура	-30°C~60°C
Пусковой ток	200 А (12В)
Пиковый ток	400 А

Входные параметры	14В / 1А
Выходные параметры	
Для мобильных телефонов, планшетов, других цифровых портативных устройств	5В / 2А
Для автомобильных аксессуаров (холодильники, пылесосы, компрессоры и др.)	12В / 10А
Для ноутбуков, нетбуков, макбуков	19В / 3,5А
Для запуска ДВС	12В

Устройство обладает электронной защитой от перезаряда и глубокого разряда.

